

# KAMA by REIS

Jeneratör | Bahçe | Motor

## KDK11500SE

Dizel Portatif Jeneratör



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	8,8 / 11
Sürekli Güç	kW / kVA	8 / 10
Sürekli Çıkış Amperi	A	34,8
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Güç Faktörü	Cos $\phi$	1 / 0,8
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli		1100F
Motor Gücü	hp	15
Silindir Hacmi	CC	667
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	12,5
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	2,4
Yağ Kapasitesi	Lt	2
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	77
Ağırlık	Kg	158
Boyutlar (UxGxY)	mm	770x575x685

- 1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.  
2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.