

# KAMA by REİS

Jeneratör | Bahçe | Motor

## KGL12000FE3

3 Fazlı  
Benzinli Portatif Jeneratör



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	9,5 / 11,9
Sürekli Güç	kW / kVA	8,5 / 10,6
Sürekli Çıkış Amperi	A	15,2
Faz Sayısı		3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	V	230 / 400
Güç Faktörü	Cos $\phi$	0,8
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Analog
Motor Tipi		2 Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli		620
Motor Gücü	hp	20
Silindir Hacmi	CC	614
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	25
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	3,75
Yağ Kapasitesi	Lt	1,4
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	75
Ağırlık	Kg	145
Boyutlar (UxGxY)	mm	930x555x580

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.  
2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.