

KAMA by REİS

Jeneratör | Bahçe | Motor

KGL3500CE

Benzinli Portatif Jeneratör



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	2,8 / 3,5
Sürekli Güç	kW / kVA	2,5 / 3,12
Sürekli Çıkış Amperi	A	10,8
Faz Sayısı		1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	V	230
Güç Faktörü	Cos ϕ	1 / 0,8
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Analog
Motor Tipi		1 Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli		210
Motor Gücü	hp	7
Silindir Hacmi	CC	208
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Yakıt Tipi		Kurşunsuz Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	15
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	1,3
Yağ Kapasitesi	Lt	0,6
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	68
Ağırlık	Kg	43
Boyutlar (UxGxY)	mm	590x433x430

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.
2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.